

## XTENDLAN XL-QRDCC-601



|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 444 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 193 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 588 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>144 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETXTE7499                                    |
| Part No.:    | XL-QRDCC-601                                  |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### XtendLan XL-QRDCC-601

**Čtečka QR Covid 19 kódů** (certifikáty). Čtečka pro ověřování potřebuje být průběžně (nikoliv však neustále) připojena k internetu, je proto vybavena bezdrátovým připojením **Wi-Fi** i síťovým připojením **LAN**.

- Samoobslužné a plně automatizované skenování platného EU Covid certifikátu (tzv. GreenPass či CovidPass).
- Ověřuje **QR kódy ze všech zemí EU**, čte stejně kódy z mobilních telefonů i vytištěné na papíru.
- Snadno ji zahrnete ke svému přístupovému systému, neboť **je vybavena spínacím relé**. To může spínat vždy pokud je certifikát platný (zelený režim) nebo naopak neplatný (červený režim).
- Konfigurace je naprosto snadná a ve většině případů pracuje rovnou po prvním zapnutí. Hlášení o platnosti certifikátů oznamuje v češtině. Hlasové oznámení čtečky lze samozřejmě také vypnout. Zařízení má svůj jednoduchý web management (ve stavové liště ukazuje přidělenou IP adresu a je tak záležitostí minuty ji plně zprovoznit).
- Čtecí vzdálenost cca 20 cm. Okamžité načtení bez prodlevy se zobrazením výsledku (platný/neplatný).
- Parametry, které lze nastavit prostřednictvím web managementu čtečky:
  - Akceptované certifikáty: vakcinační, prodělání nemoci, PCR test, antigenní test
  - **Vlastní obrazovka:** stačí připravit obrázek JPG rozlišení 480 x 700 bodů
  - Zobrazované údaje: lze zvolit co se má nebo nemá zobrazovat po přečtení QR kódu - jméno a datum narození
  - Hlasové hlášení a hlasitost
  - Doba zobrazení výsledku posledního načtení QR kódu (1 až 15 vteřin)
  - Provozní režim výstupního relé (zelený režim spíná při platném certifikátu, červený režim spíná při neplatném - relé má vyvedeny výstupy NC i NO)
  - IP adresa (DHCP nebo pevná), výchozí brána
- Zařízení je lehké, lze jej snadno provozovat postavené na stole, připevněné na zeď nebo na lehkém stativu.

**Obsah balení:** čtečka, napájecí adaptér (DC 5 V), redukční USB-A kabel pro napájení, kovový držák, hmoždinky s vruty

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Displej:** úhlopříčka 5", rozlišení 800 x 480

**Datové připojení:** Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n (vestavěná anténa), Ethernet 10/100 Base-TX (konektor RJ-45, vodotěsný)

**Audio:** ano, vestavěný reproduktor

**Kamera:** snímač CMOS, 640 x 480 px (úhel čtení - horizontálně 68°, vertikálně 51°)

**Kompatibilní symboly:** 2D symboly typu PDF417, Data Matrix, QR a Micro QR

**Napájení:** externí adaptér DC 5 V (max. 2 A)

**Pracovní teplota:** -10 až +60 °C, relativní vlhkost do 95 % (nesmí kondenzovat)

**Konektory (na vývodu délky cca 30 cm):** 1x napájecí 3.4/1.4 mm, 1x Ethernet RJ-45, 1x 3pin šroubový konektor (výstupní relé), 1x tlačítko reset ve vodotěsném pouzdru

**Barva:** černá - šedá

**Hmotnost:** 360 g

**Rozměry:** 165 x 87 x 21 mm



[Manuál](#)



[Ostatní download](#)