

UBIQUITI UNIFI ACCESS GATE ACCESS STARTER KIT



Cena celkem:	19 637 Kč (bez DPH: 16 229 Kč)
Běžná cena:	21 601 Kč
Ušetříte:	1 964 Kč
Kód zboží:	PRSUBT0028
Part No.:	UA-SK-Gate
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access Gate Access Starter Kit

UniFi Access Gate Access Starter Kit umožňuje ovládat vjezd (např. bránu, závoru či vrata) pomocí připojeného interkomu. Ten kromě komunikace (video + audio) a manuálního dálkového otevření podporuje autorizaci pomocí **NFC karet a identifikačních čipů, PIN kódu, QR kódu** a mobilní aplikace **UniFi Identity**. Po spárování s kompatibilní kamerou Protect AI (není součástí balení) můžete také využít funkci *License Plate Unlock* (Odemknutí pomocí SPZ), která autorizuje přístup na základě registračních značek s povolením k vjezdu. Set splňuje certifikace CE, FCC, IC, UL 294 a CAN/ULC-60839-11-1 (Třída 1).

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Sada obsahuje: 1x interkom (UA-Intercom), 1x rozbočovač/kontroler (UA-Hub-Gate), 1x PoE++ adaptér (U-PoE++), 2x dvouvodičové PoE extendery (UACC-Extender-2Wire-PoE-Tx/Rx).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Interkom - Ubiquiti UniFi Access Intercom (UA-Intercom)

Kamera: 8 Mpx, 3264 × 2448, LED přísvit, úhel záběru 79,4° horizontálně, 97,5° vertikálně, 118,2° diagonálně

Displej: ano, 7" dotykový, barevný, 1024 × 600 px

Klávesnice: ano, podsvícená

Čtečka ID karet: ano, Mifare (13,56 MHz)

Rozhraní: 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45, Bluetooth 4.2, NFC (13,56 MHz, Mifare)

Standardy: ISO 14443A, 14443B, 15693

Technologie:

- NFC Tag 1, 2, 3, 4, 5
- MIFARE Classic

- MIFARE Plus
- MIFARE Ultralight
- MIFARE DESFire

Napájení: PoE (DC 48 V)

Spotřeba: do 13 W

Krytí: voděodolnost dle IP65

Montáž: přímo na zeď

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Hmotnost: 965 g

Rozměry: 324,8 × 113,7 × 28,3 mm

Rozbočovač/kontroler - Ubiquiti UniFi Access Gate Hub (UA-Hub-Gate)

Montáž: DIN

Rozhraní:

- 1x tlačítko reset
- 1x vstup pro požadavek na otevření brány
- 1x vstup pro pozici brány
- 1x vstup pro požadavek na otevření bočních dveří
- 1x vstup pro pozici bočních dveří
- 1x vstup pro nouzový stav
- 5x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (4x PoE výstup pro čtečky a kamery)
- 2x výstupní relé pro ovladač brány (bezpotenciálový kontakt)
- 1x AUX výstupní relé pro připojení externí sirény
- 1x výstupní relé pro zámek bočních dveří (napájený 12 V)

Napájení: PoE++ 802.3bt, max. příkon 50 W

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Hmotnost: 460 g

Rozměry: 175 × 126 × 26 mm

PoE++ adaptér - Ubiquiti UniFi PoE++ Adapter (U-PoE++)

Výkon: 60 W

Výstupní napětí a proud: PoE++ 802.3bt, 48 V DC (max. 1,25 A)

Napájení: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Rozhraní: 2x 10/100/1000 Mbps RJ-45

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Hmotnost: 210 g

Rozměry: 106 × 63 × 34 mm

PoE extender - UACC-Extender-2Wire-PoE-Tx/Rx (PoE vstup)

Rozhraní: 1x 2drát, 1x 10/100 Mbps RJ-45

ESD/EMP ochrana: vzduchem ±8 kV, kontaktně ±4 kV

PoE vstup: 1x PoE++, DC 50 V, max. 1,2 A

LED indikace: ano, bílá

Pracovní teplota: -10 až +40 °C

Hmotnost: 77 g

Rozměry: 105 × 40 × 25 mm

PoE extender - UACC-Extender-2Wire-PoE-Tx/Rx (PoE výstup)

Rozhraní: 1x 2drát, 1x 10/100 Mbps RJ-45

ESD/EMP ochrana: vzduchem ±8 kV, kontaktně ±4 kV

PoE výstup: 1x PoE+, DC 48 V, 0,72 A

LED indikace: ano, bílá

Pracovní teplota: -10 až +40 °C

Hmotnost: 79 g

Rozměry: 105 × 40 × 25 mm

Manuál (montážní návod):



[Ubiquiti UniFi Access Gate Access Starter Kit - průvodce instalací](#)





