

## MSI B850 GAMING PLUS WIFI



Cena celkem:

**6 192 Kč**

**(bez DPH: 5 117 Kč)**

Běžná cena:

**6 811 Kč**

Ušetříte:

**619 Kč**

Kód zboží:

MBMSI2240

Part No.:

B850 GAMING PLUS WIFI

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### MSI B850 GAMING PLUS WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000 (patice AM5)

#### Čipová sada

AMD B850

#### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 8200-5600 (OC) MT/s / 5600-4800 (JEDEC) MT/s

1DPC 1R max. rychlost až 8200+ MT/s

1DPC 2R max. rychlost až 6400+ MT/s

2DPC 1R max. rychlost až 6400+ MT/s

2DPC 2R max. rychlost až 4800+ MT/s

Podpora CUDIMM v režimu Clock Driver bypass

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXPO

#### Sloty

##### AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Ryzen série 9000/ 7000 podporuje PCIe 5.0 x16

Ryzen série 8700/ 8600/ 8400 podporuje PCIe 4.0 x8

Ryzen série 8500/ 8300 podporuje PCIe 4.0 x4

#### **AMD B850 čipová sada**

2× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

#### **Grafika**

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

#### **Úložiště**

##### **AMD CPU**

1× M.2\_1 slot\*, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 5.0 x4 režim)

1× M.2\_2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

##### **AMD B850 čipová sada**

1× M.2\_3 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x2 režim)

4× SATA 6 Gb/s port

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 NVMe jednotky

\*M2\_1 slot

Ryzen série 9000/ 7000 podporuje PCIe 5.0 x4

Ryzen série 8000 podporuje PCIe 4.0 x4

#### **USB**

8× USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

5× USB 3.0 (1 port na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

1× USB-C 3.0 dostupný přes interní USB konektor

2× USB-C 3.1 port na zadním panelu

1× USB 3.1 port na zadním panelu

#### **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

#### **LAN**

1× Realtek 8126VB 5Gigabit LAN řadič

#### **WLAN/ Bluetooth**

AMD Wi-Fi 7

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Bluetooth 5.4

#### **Interní konektory**

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin ATX 12V napájecí konektor

1× 8pin PCIe napájecí konektor

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení

4× 4pin konektor systémového ventilátoru

1× konektor EZ Conn

2× konektor předního panelu

1× konektor detekce otevření skříně

1× audio konektor předního panelu

1× konektor sériového portu

1× konektor Tuning ovladače

3× 3pin konektor A-RAINBOW V2 LED (ARGB Gen2)

1× 4pin konektor RGB LED

1× konektor pro TPM modul (podporuje TPM 2.0)

4× interní USB 2.0 konektor

4× interní USB 3.0 konektor

1× interní USB-C 3.0 konektor

4× SATA 6 Gb/s konektor

3× M.2 slot, M Key

#### **Konektory na zadním panelu**

1× tlačítko Flash BIOS  
1× tlačítko Clear CMOS  
1× DisplayPort  
1× RJ-45  
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
2× USB-C 3.1  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
4× USB 2.0  
2× konektor Wi-Fi antény  
2× audio jack  
1× optický S/PDIF výstup

**Rozměry**

304,8 × 243,84 mm

ATX formát